Programovanie PLU na reg.pokladnici QUORION CR21 model F

1. Klávesou „X“ vyberte programovací mód – P –.
2. Cez klávesnicu vložte číslo „20“ a stlačte klávesu „PLU TYPE“- displej vypíše „PLU 0“, vstúpili ste do programovania „PLU“ –zadajte číslo PLU a potvrďte klávesou „CASH ENTER“.
3. Klávesou „CURSOR –šípka dole“ prejdete na programovanie názvu PLU.
4. Pred programovaním názvu si musíte zvoliť typ písma a to klávesou „ P/O CAPS“
   Typy písma:
   CAPS - čísla
   MOBILE MODE – velké písmená bez diakritiky, píšu sa z klávesnice - číslo 7 je medzera medzi textom. Klávesa „NS“ maže posledný znak.
   MOBILE MODE/CAPS – malé písmená bez diakritiky, píšu sa z klávesnice – číslo 7 je medzera medzi textom. Klávesa „NS“ maže posladný znak.
   HEX/DECIMAL MODE – programovanie pomocou kódovej tabuľky znakov vid. kódová tabuľka znakov, kde napr. písmeno A je pod kódom 41...
5. Po naprogramovaní názvu stlačíme klávesu „CASH ENTER“ pre potvrdenie.
6. Klávesou „CURSOR - šípka dole“ prejdete na programovanie oddelenia. Ak nechceme mať PLU kódy triedené do oddelení, v tomto prípade k oddeleniu priradíme z klávesnice číslo 1 a potvrdíme klávesou „CASH ENTER“.
7. Klávesou „CURSOR – šípka dole“ prejdete na programovanie ceny. Cenu zadávame z klávesnice bez desatinnej čiarky napr.pre zadanie ceny 1 euro zadáme z klávesnice 100 a potvrdíme klávesou „CASH ENTER“. Pri používaní volnej ceny necháme 0,00.
8. Klávesou „CURSOR - šípka dole“ prejdete na „InvMn.“ – zásoba (sklad). Ak si chcete sledovať sklad tak tu zvolte skladové množstvo a potvrďte klávesou „CASH ENTER“.
9. Klávesou CURSOR – šípka hore“ prejdete naspäť na programovanie čísla PLU napr.PLU 1.
10. Ak chcete programovať iné číslo PLU zadajte číslo PLU a stlačte klávesu „X“.
11. Pre potvrdenie stlačte klávesu „CASH ENTER“ a postupujte nastaveniami pri každom novom PLU od bodu 3.
12. Pre ukončenie programovania stlačte klávesu „PLU TYPE“.
13. Klávesou „X“ navolte režim REGISTRÁCIA a potvrďte klávesou „CASH ENTER“ ste v režime registrácie – predaja.

Kódová tabuľka znakov:

Medzera 20	! 21	" 22	# 23	$ 24	% 25	& 26	‘ 27	(28	) 29	* 2A	+ 2B	, 2C	– 2D	. 2E	/ 2F
0 30	1 31	2 32	3 33	4 34	5 35	6 36	7 37	8 38	9 39	: 3A	; 3B	< 3C	= 3D	> 3E	? 3F
A 41	a 61	Á C1	á E1	Ä C4	ä E4	B 42	b 62	C 43	c 63	Č C8	č E8	D 44	d 64	Ď CF	ď EF
E 45	e 65	É C9	é E9	F 46	f 66	G 47	g 67	H 48	h 68	I 49	i 69	Í CD	í ED	J 4A	j 6A
K 4B	k 6B	L 4C	l 6C	Ĺ BC	í BE	Ľ C5	ľ E5	M 4D	m 6D	N 4E	n 6E	Ň D2	ň F2	O 4F	o 6F
Ó D3	ó F3	Ô D4	ô F4	Ö D6	ö F6	P 50	p 70	Q 51	q 71	R 52	r 72	Ŕ C0	ŕ E0	S 53	s 73
Š 8A	š 9A	T 54	t 74	Ť 8D	ť 9D	U 55	u 75	Ú DA	ú FA	Ü DC	ü FB	V 56	v 76	W 57	w 77
X 58	x 78	Y 59	y 79	Ý DD	ý FD	Z 5A	z 7A	Ž 8E	ž 9E	I 7C	II 82	III 83	IV 84	@ 40	‰ 89
£ 8A	€ 80														